



## 高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器

### 概述

ME6212 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度，高纹波抑制比，低噪音，超快响应低压差线性稳压器。

ME6212 系列稳压器内置固定的参考电压源，误差修正电路，限流电路，相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET，达到高纹波抑制，低输出噪音，超快响应低压差的性能。

ME6212 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容，而且不需使用  $0.1\mu F$  的 By-pass 电容，更能节省空间。

ME6212 系列的高速响应特性能应付负载电流的波动，所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将输出关断，在关断后的功耗只有  $1\mu A$  以下。

### 特点

- 超低功耗：工作时： $50\mu A$ （典型）  
休眠时： $0.1\mu A$ （典型）
- 输入电压范围：2.0~6.0V
- 输出电压范围：1.2~5.0V（间隔 0.1V）
- 输出精度： $\pm 2\%$
- 输入输出电压差： $120mV @ I_{OUT} = 100mA$  (3.3V)
- 输出电流：350mA
- 高纹波抑制比： $65dB @ 1KHz$  (ME6212C33)
- 低输出噪声： $50\mu V_{rms}$
- 输入稳定性好：0.05% (TYP.)


### 应用场景

- 平板电脑、机顶盒
- 蓝牙音箱、行车记录仪、车载产品
- 玩具


### 封装形式

- 5-pin SOT23-5

### 典型应用图




## 选购指南



产品型号	产品说明
ME6212C12M5G	$V_O = 1.2V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5
ME6212C15M5G	$V_O = 1.5V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5
ME6212C18M5G	$V_O = 1.8V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5
ME6212C21M5G	$V_O = 2.1V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5
ME6212C25M5G	$V_O = 2.5V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5
ME6212C28M5G	$V_O = 2.8V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5
ME6212C29M5G	$V_O = 2.9V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5
ME6212C30M5G	$V_O = 3.0V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5
ME6212C33M5G	$V_O = 3.3V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5
ME6212C50M5G	$V_O = 5.0V$ , 带有使能功能, 封装形式: SOT23-5

注：如需其他电压值或封装形式的产品，请联系我司销售人员。


## 产品脚位图



## 脚位功能说明

引脚号	符号	引脚描述
SOT23-5		
1	VIN	电压输入端
2	VSS	接地引脚
3	CE	使能端, 禁止悬空 高电平 ON, 低电平 OFF
4	NC	空
5	VOUT	电压输出端

## 功能框图



## 绝对最大额定值

参数		符号	极限值	单位
输入脚电压		V <sub>IN</sub>	6.5	V
输出脚电流		I <sub>OUT</sub>	500	mA
输出脚电压		V <sub>OUT</sub>	V <sub>SS</sub> -0.3 ~ V <sub>IN</sub> +0.3	V
CE 脚电压		V <sub>CE</sub>	V <sub>SS</sub> -0.3 ~ V <sub>IN</sub> +0.3	V
封装功耗	SOT23-5	P <sub>D</sub>	0.6	W
封装热阻	SOT23-5	θ <sub>JA</sub>	210	°C/W
工作环境温度范围		T <sub>OPR</sub>	-40 ~ +85	°C
结温范围		T <sub>J</sub>	-40 ~ +150	°C
存储温度范围		T <sub>TSG</sub>	-55 ~ +150	°C

注意：绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。

## 电气参数 (正常条件 TA = 25 °C, VCC = 5V, 除非另行标注)

**ME6212C12** (V<sub>IN</sub>=V<sub>OUT</sub>+1V, V<sub>CE</sub>=V<sub>IN</sub>, C<sub>IN</sub>=C<sub>L</sub>=1uF, Ta=25°C, 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压 (Note 2)	V <sub>OUT</sub> (E)	I <sub>OUT</sub> =30mA, V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +1V	X 0.98	V <sub>OUT</sub> (T) (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	I <sub>OUTMAX</sub>	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +1V		250		mA
负载特性	ΔV <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +1V, 1mA≤I <sub>OUT</sub> ≤100mA		8		mV
压差 (Note 3)	V <sub>DIF1</sub>	I <sub>OUT</sub> =100mA		280		mV
	V <sub>DIF2</sub>	I <sub>OUT</sub> =200mA		500		mV
静态电流	I <sub>SS</sub>	V <sub>IN</sub> =V <sub>OUT</sub> +1V		50		μA
关断电流	I <sub>CCL</sub>	V <sub>CE</sub> =0V		0.1		μA
电源电压调整率	ΔV <sub>OUT</sub> ΔV <sub>IN</sub> • V <sub>OUT</sub>	I <sub>OUT</sub> =40mA V <sub>OUT</sub> +1V ≤ V <sub>IN</sub> ≤ 6.5V		0.03		%/V
CE 端“高”电平	V <sub>CEH</sub>	Start up	1.0			V
CE 端“低”电平	V <sub>CCL</sub>	Shut down			0.5	V
输出噪声	EN	I <sub>OUT</sub> =40mA, 300Hz~50kHz		50		uVrms
纹波抑制比	PSRR	V <sub>IN</sub> =[V <sub>OUT</sub> +1]V +1Vp-pAC	I <sub>OUT</sub> =10mA, 1kHz	65		dB
			I <sub>OUT</sub> =100mA, 10kHz	57		

**ME6212C15** ( $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $C_{IN} = C_L = 1\mu F$ ,  $T_a = 25^\circ C$ , 除特别指定)

特性	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 30mA$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$			250		mA
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$			9		mV
压差 (Note 3)	$V_{DIF1}$	$I_{OUT} = 100mA$			200		mV
	$V_{DIF2}$	$I_{OUT} = 200mA$			400		mV
静态电流	$I_{SS}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$			50		$\mu A$
关断电流	$I_{CEL}$	$V_{CE} = 0V$			0.1		$\mu A$
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT} + 1V \leq V_{IN} \leq 6.5V$			0.05		%/V
CE 端“高”电平	$V_{CEH}$	开启, 输出电压稳定		1.0			V
CE 端“低”电平	$V_{CEL}$	关断, 输出电压为 0				0.5	V
输出噪声	Noise	$I_{OUT} = 40mA$ , 300Hz~50kHz			50		$uVRms$
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$ +1Vp-pAC	$I_{OUT} = 10mA, 1kHz$		65		dB
			$I_{OUT} = 100mA$ , 10kHz		57		

**ME6212C18** ( $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $C_{IN} = C_L = 1\mu F$ ,  $T_a = 25^\circ C$ , 除特别指定)

特性	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 30mA$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$			250		mA
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$			9		mV
压差 (Note 3)	$V_{DIF1}$	$I_{OUT} = 100mA$			200		mV
	$V_{DIF2}$	$I_{OUT} = 200mA$			400		mV
静态电流	$I_{SS}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$			50		$\mu A$
关断电流	$I_{CEL}$	$V_{CE} = 0V$			0.1		$\mu A$
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT} + 1V \leq V_{IN} \leq 6.5V$			0.05		%/V
CE 端“高”电平	$V_{CEH}$	开启, 输出电压稳定		1.0			V
CE 端“低”电平	$V_{CEL}$	关断, 输出电压为 0				0.5	V
输出噪声	Noise	$I_{OUT} = 40mA$ , 300Hz~50kHz			50		$uVRms$
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$ +1Vp-pAC	$I_{OUT} = 10mA, 1kHz$		65		dB
			$I_{OUT} = 100mA, 10kHz$		57		

**ME6212C21** ( $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $C_{IN} = C_L = 1\mu F$ ,  $T_a = 25^\circ C$ , 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 30mA$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$	X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		300		mA
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		9		mV
压差 (Note 3)	$V_{DIF1}$	$I_{OUT} = 100mA$		200		mV
	$V_{DIF2}$	$I_{OUT} = 200mA$		400		mV
静态电流	$I_{SS}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		50		$\mu A$
关断电流	$I_{CEL}$	$V_{CE} = 0V$		0.1		$\mu A$
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT} + 1V \leq V_{IN} \leq 6.5V$		0.04		%/V
CE 端“高”电平	$V_{CEH}$	Start up	1.0			V
CE 端“低”电平	$V_{CEL}$	Shut down			0.5	V
输出噪声	EN	$I_{OUT} = 40mA$ , 300Hz~50kHz		50		uVrms
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V + 1V_{p-pAC}$	$I_{OUT} = 10mA, 1kHz$	65		dB
			$I_{OUT} = 100mA, 10kHz$	57		
			$I_{OUT} = 200mA, 10kHz$	57		
短路电流	$I_{SHORT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $V_{CE} = V_{IN}$ , $V_{OUT} = 0V$		150		mA

**ME6212C25** ( $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $C_{IN} = C_L = 1\mu F$ ,  $T_a = 25^\circ C$ , 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 30mA$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$	X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		300		mA
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		9		mV
压差 (Note 3)	$V_{DIF1}$	$I_{OUT} = 100mA$		110		mV
	$V_{DIF2}$	$I_{OUT} = 200mA$		220		mV
静态电流	$I_{SS}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		50		$\mu A$
关断电流	$I_{CEL}$	$V_{CE} = 0V$		0.1		$\mu A$
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT} + 1V \leq V_{IN} \leq 6.5V$		0.04		%/V
CE 端“高”电平	$V_{CEH}$	Start up	1.0			V
CE 端“低”电平	$V_{CEL}$	Shut down			0.5	V
输出噪声	EN	$I_{OUT} = 40mA$ , 300Hz~50kHz		50		uVrms
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V + 1V_{p-pAC}$	$I_{OUT} = 10mA, 1kHz$	65		dB
			$I_{OUT} = 100mA, 10kHz$	57		
			$I_{OUT} = 200mA, 10kHz$	57		
短路电流	$I_{SHORT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $V_{CE} = V_{IN}$ , $V_{OUT} = 0V$		150		mA

**ME6212C28** ( $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $C_{IN} = C_L = 1\mu F$ ,  $T_a = 25^\circ C$ , 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 30mA$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$	X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		350		mA
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		7		mV
压差 (Note 3)	$V_{DIF1}$	$I_{OUT} = 100mA$		110		mV
	$V_{DIF2}$	$I_{OUT} = 200mA$		220		mV
静态电流	$I_{SS}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		50		$\mu A$
关断电流	$I_{CEL}$	$V_{CE} = 0V$		0.1		$\mu A$
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT} + 1V \leq V_{IN} \leq 6.5V$		0.04		%/V
CE 端“高”电平	$V_{CEH}$	开启, 输出电压稳定	1.0			V
CE 端“低”电平	$V_{CEL}$	关断, 输出电压为 0			0.5	V
输出噪声	Noise	$I_{OUT} = 40mA$ , 300Hz~50kHz		50		uVRms
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$ +1Vp-pAC	$I_{OUT} = 10mA, 1kHz$	65		dB
			$I_{OUT} = 100mA, 10kHz$	57		
			$I_{OUT} = 200mA, 10kHz$	57		
短路电流	$I_{SHORT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $V_{CE} = V_{IN}$ , $V_{OUT} = 0V$		120		mA

**ME6212C29** ( $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $C_{IN} = C_L = 1\mu F$ ,  $T_a = 25^\circ C$ , 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 30mA$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$	X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		350		mA
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		7		mV
压差 (Note 3)	$V_{DIF1}$	$I_{OUT} = 100mA$		110		mV
	$V_{DIF2}$	$I_{OUT} = 200mA$		220		mV
静态电流	$I_{SS}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		50		$\mu A$
关断电流	$I_{CEL}$	$V_{CE} = 0V$		0.1		$\mu A$
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT} + 1V \leq V_{IN} \leq 6.5V$		0.04		%/V
CE 端“高”电平	$V_{CEH}$	开启, 输出电压稳定	1.0			V
CE 端“低”电平	$V_{CEL}$	关断, 输出电压为 0			0.5	V
输出噪声	Noise	$I_{OUT} = 40mA$ , 300Hz~50kHz		50		uVRms
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$ +1Vp-pAC	$I_{OUT} = 10mA, 1kHz$	65		dB
			$I_{OUT} = 100mA, 10kHz$	57		
			$I_{OUT} = 200mA, 10kHz$	57		
短路电流	$I_{SHORT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $V_{CE} = V_{IN}$ , $V_{OUT} = 0V$		120		mA

**ME6212C30** ( $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $C_{IN} = C_L = 1\mu F$ ,  $T_a = 25^{\circ}C$ , 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 30mA$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$	X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		350		mA
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		8		mV
压差 (Note 3)	$V_{DIF1}$	$I_{OUT} = 100mA$		100		mV
	$V_{DIF2}$	$I_{OUT} = 200mA$		210		mV
静态电流	$I_{SS}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		50		$\mu A$
关断电流	$I_{CEL}$	$V_{CE} = 0V$		0		$\mu A$
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT} + 1V \leq V_{IN} \leq 6.5V$		0.05		%/V
CE 端“高”电平	$V_{CEH}$	开启, 输出电压稳定	1.0			V
CE 端“低”电平	$V_{CEL}$	关断, 输出电压为 0			0.5	V
输出噪声	Noise	$I_{OUT} = 40mA$ , 300Hz~50kHz		50		uVRms
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$ +1Vp-pAC	$I_{OUT} = 10mA, 1kHz$	65		dB
			$I_{OUT} = 100mA, 10kHz$	57		
			$I_{OUT} = 200mA, 10kHz$	57		
短路电流	$I_{SHORT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $V_{CE} = V_{IN}$ , $V_{OUT} = 0V$		150		mA

**ME6212C33** ( $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $C_{IN} = C_L = 1\mu F$ ,  $T_a = 25^{\circ}C$ , 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 30mA$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$	X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		350		mA
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		9		mV
压差 (Note 3)	$V_{DIF1}$	$I_{OUT} = 100mA$		120		mV
	$V_{DIF2}$	$I_{OUT} = 200mA$		260		mV
静态电流	$I_{SS}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		50		$\mu A$
关断电流	$I_{CEL}$	$V_{CE} = 0V$		0.1		$\mu A$
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ , $V_{OUT} + 1V \leq V_{IN} \leq 6.5V$		0.05		%/V
短路电流	$I_{short}$	$V_{in} = 4.3$ , $V_{out} = 0$	14	28	50	mA
CE 端“高”电平	$V_{CEH}$	开启, 输出电压稳定	1.0			V
CE 端“低”电平	$V_{CEL}$	关断, 输出电压为 0			0.5	V
输出噪声	Noise	$I_{OUT} = 40mA$ , 300Hz~50kHz		50		uVRms
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$ +1Vp-pAC	$I_{OUT} = 10mA, 1kHz$	65		dB
			$I_{OUT} = 100mA, 10kHz$	57		
			$I_{OUT} = 200mA, 10kHz$	57		

**ME6212C50** ( $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ ,  $V_{CE} = V_{IN}$ ,  $C_{IN} = C_L = 1\mu F$ ,  $T_a = 25^{\circ}C$ , 除特别指定)

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 30mA$ , $V_{IN} = V_{OUT} + 1V$	X 0.98	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	$I_{OUTMAX}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		350		mA
负载特性	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		8		mV
压差 (Note 3)	$V_{DIF1}$	$I_{OUT} = 100mA$		100		mV
	$V_{DIF2}$	$I_{OUT} = 200mA$		200		mV
静态电流	$I_{SS}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$		50		$\mu A$
关断电流	$I_{CEL}$	$V_{CE} = 0V$		0		$\mu A$
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 40mA$ $V_{OUT} + 1V \leq V_{IN} \leq 6.5V$		0.05		%/V
CE 端“高”电平	$V_{CEH}$	Start up	1.0			V
CE 端“低”电平	$V_{CEL}$	Shut down			0.7	V
输出噪声	EN	$I_{OUT} = 40mA$ , 300Hz~50kHz		50		$\mu V_{rms}$
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$ +1Vp-pAC	$I_{OUT} = 10mA, 1kHz$		65	
			$I_{OUT} = 100mA, 10kHz$		57	
			$I_{OUT} = 200mA, 10kHz$		57	
短路电流	$I_{SHORT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$ , $V_{CE} = V_{IN}$ , $V_{OUT} = 0V$		130		mA

注：



1.  $V_{OUT}(T)$  : 规定的输出电压
  2.  $V_{OUT}(E)$  : 有效输出电压 ( 即当  $I_{OUT}$  保持一定数值,  $V_{IN} = (V_{OUT}(T) + 1.0V)$  时的输出电压。 )
  3.  $V_{dif}$  :  $V_{IN1} - V_{OUT}(E)$ '
- $V_{IN1}$  : 逐渐减小输入电压, 当输出电压降为  $V_{OUT}(E)$  的 98% 时的输入电压。  
 $V_{OUT}(E)' = V_{OUT}(E) * 98\%$

## 典型特性图

(1) Input Voltage VS. Output Voltage ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )



ME6212C33M5G

ME6212C30M5G




ME6212C28M5G

ME6212C18M5G




(2) Input Voltage VS. Supply Current ( $T_a = 25^{\circ}\text{C}$ )


ME6212C33M5G




ME6212C30M5G



ME6212C28M5G




ME6212C18M5G




(3) Output Voltage VS. Output Current

ME6212C33M5G




(4) Output Voltage VS. Output Load R

ME6212C33M5G



(5) Power Dissipation(W) VS Ambient Temperature



ME6212C33M5G



(6) PSRR


ME6212C18M5G

ME6212C28M5G



## 封装信息

- 封装类型: SOT23-5



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.6	0.7	0.0236	0.0276
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.23	0.0039	0.0091
D	2.82	3.05	0.1110	0.1201
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
E	2.6	3.05	0.1024	0.1201
E1	1.5	1.75	0.0512	0.0689
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
L1	0.59(TYP)		0.0232(TYP)	
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	

- 本资料内容，随产品的改进，会进行相应更新，恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员，以保证本资料内容为最新版本。
- 本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途，并非是保证批量生产的设计。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品，因使用不当造成的损失，我司不承担其责任。
- 本资料所记载的产品，未经本公司书面许可，不得用于会对人体产生影响的器械或装置，包括但不限于：健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性，但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作，为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失，请在使用过程中充分留心备用设计、防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时，应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可，严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。